



接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线⊕

GDK80-12Z/2.2

额定功率	2.2KW
额定电压	220V
额定转速	1500-12000r/min
额定频率	50-400HZ
额定电流	6.4A
ER螺帽	ER-20
轴承型号	7005CX2 7002CX2
轴承润滑	油脂润滑
重量	8KG
旋转方向	从轴伸端看为逆时针方向

特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏!
2. 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米1气压0.1-0.2MPa,气封常开。建议使用两级过滤，过滤精度分别为5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自动排泄装置。

设计	审核	工艺	批准	共	张	第	张	外形图	GDK80钻床主轴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记		